

安全チェックシート（施設用照明器具）

- 安全のために1年に1回は点検をおすすめいたします。
- 下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に✓印を記入し、処置手順に従ってください。

安全点検項目	点検結果					処置手順
	点検年月	/	/	/	/	
1. 累積点灯時間が40,000時間以上である。						✓印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。
2. 使用期間が15年以上である。						
3. こげくさい臭いがする。						
4. 照明器具に発煙、油漏れなどの形跡がある。						
5. 電線類に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。						
6. 配線部品などに変色、変形、ひび割れ、ガタツキ、破損などがある。 ・LED照明器具でランプへ電源給電コネクタがある場合、その部位も確認。						✓印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替え、又は継続的に点検してください。
1. 使用期間が10年以上である。						
2. ランプを交換しても他のランプより極端に早く寿命になる。 ・蛍光灯器具の場合、黒化についても確認。						
3. ランプを交換しても点灯までに時間が長くなる。 ・蛍光灯器具の場合、グロースタートも交換して確認。						
4. ランプを交換してもちらつきが止まらないものがある。 ・蛍光灯器具の場合、グロースタートも交換して確認。						
5. 他のランプより極端に暗いものがある。 ・蛍光灯器具の場合、ランプも交換して確認。 ・LED照明器具の場合、光源の一部または全体に暗い部分があるかも確認。						
6. 点灯時にブレーカが動作することがある。						
7. 可動部分（開閉箇所、調節箇所など）の動きが鈍い。						
8. 器具取付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。						
9. ここ2、3年、故障による取替台数が増えている。						
10. 本体、反射板などに極端な汚れ、又は変色がある。 ・LED照明器具の場合、LED発光部も確認。						
11. カバー・パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。						
12. 塗装面にふくれ、ひび割れがある、又はさびが出ている。						
13. ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。						
14. 指定外のランプを使用している。※						
1. ランプの端部が極端に黒化している。(LED照明器具を除く)						✓印のものは、新しいものにお取り替えください。
2. グロースタート(点灯管)が点滅を繰り返す。(LED照明器具を除く)						

チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

上記点検項目以外でも不具合があれば、工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。